

Таблица совместимости параметров с панели Z033 с панелью Z031

Для полноценной замены предыдущей версии настенной панели управления, в Z031 добавлен модуль совместимости с Z033. Он включает в себя набор сетевых переменных и логическую обработку данных. Реализованы все основные функции панели Z033. Сетевые переменные дублируются в карту Z031 и Z033. Другими словами, доступ к переменным возможен из двойного адресного пространства. Ниже приведена сводная таблица соответствия регистров и параметров.

Все регистры с правом доступа чтение/запись.

Параметры 1-3 панели Z033 настраивать не нужно, в Z031 они уже учтены.

Таблица 1.
Регистры совместимости с панелью Z033

| Назначение | По умолчанию | Z033 | | Z031 | |
|---|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | Параметр | Регистр | Параметр | Регистр |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 04 | 257 | C0 | 50016 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 05 | 258 | C1 | 50017 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 06 | 259 | C2 | 50018 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 07 | 260 | C3 | 50019 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 08 | 261 | C4 | 50020 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 09 | 262 | C5 | 50021 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 10 | 263 | C6 | 50022 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 11 | 264 | C7 | 50023 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 12 | 265 | D0 | 50024 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 13 | 266 | D1 | 50025 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 14 | 267 | D2 | 50026 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 15 | 268 | D3 | 50027 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 16 | 269 | D4 | 50028 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 17 | 270 | D5 | 50029 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 18 | 271 | D6 | 50030 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 19 | 272 | D7 | 50031 |
| 1-байтовый регистр с произвольными значениями | 0 | 20 | 273 | E0 | 50032 |

Таблица 1.
Регистры совместимости с панелью Z033
Продолжение

| Назначение | По умолчанию | Z033 | | Z031 | |
|--|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | Параметр | Регистр | Параметр | Регистр |
| Максимальное кол-во скор. Вентилятора скорости от 1 до 7 | 3 | 21 | 274 | A4 | 50004 |
| Вывод надписи Fan Speed | 6 | 22 | | A5 | 50005 |
| Вывод надписи Fan Auto | | 23 | | | |
| Режим работы панели | 3 | 24 | | A6 | 50006 |
| Выбор точки измерения температуры | 1 | 25 | | B6 | 50014 |
| Выбор точки измерения Влажности | 0 | 26 | | A7 | 50007 |
| Минимальная температура (SET) от 0 до 63 | 15 | 27 | 275 | B0 | 50008 |
| Максимальная температура (SET) до 0 до 63 | 35 | 28 | | B1 | 50009 |